

Технический паспорт продукта

eNet кнопочный радиоисполнитель 1-группа, для DIN-рейки



Ссылочный номер

FM AS 16 REG

eNet кнопочный радиоисполнитель 1-группа, для DIN-рейки

REG-корпус 2 TE

Использование по назначению

- Включение освещения
- Работа с совместимыми eNet-радиопередатчиками
- Operation with power supply (ref.-no. NT 1220 REG VDC) and eNet radio receiver (ref.-no. FM FK 32 REG) or eNet server
- Mounting on DIN rail according to EN 60715 in distribution box

Характеристики

- Operating mode switch for: switch/push-button actuator or parameterisation via eNet server
- Status feedback to radio transmitter
- Возможны сцены
- Выход клавишей Prog
- Светодиодная индикация текущего состояния

Режим эксплуатации - выключатель:

- Телеграмма включения: устройство включено
- Телеграмма выключения: устройство выключено

Режим клавиши:

- Контактное реле остается закрытым, пока не будет получена телеграмма выключения
- Максимальная продолжительность включения составляет 60 секунд

На eNet сервере настраивается:

- Функция мигания
- Run-on time
- Задержка включения/выключения
- Operation as 1-way NO or 1-way NC contacts
- Предварительное оповещение о выключении
- Минимальное время повторения переключений
- Запрет эксплуатации
- Постоянное ВКЛ, постоянное ВЫКЛ

Дополнительные функции eNet сервера:

- Полностью зашифрованная передача (AES-CCM) от eNet сервера версии 2.0
- Обновление ПО устройства
- Подсчёт ошибок

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Коммутационный ток при AC 230 В ~	
Омический:	16 А
при переключении тока > 10 А	
соединительный провод мин. 2,5 мм ²	
Люминесцентные лампы:	4 AX
Тип контактов:	мк
Потребление в режиме ожидания:	макс. 0,2 Вт
Присоединяемая мощность	
Лампы накаливания:	2300 Вт
ВВ галогенные лампы:	2000 Вт
Электронные трансформаторы:	1500 Вт
Высоковольтная светодиодные лампы:	тип. 500 Вт
Компактные люминесцентные лампы:	тип. 500 Вт
индуктивные трансформаторы:	1000 ВА
люминесцентные не компенсированные лампы:	920 ВА
Емкостная нагрузка:	690 ВА (560 мкФ)
Подключение, выходы	
Способ присоединения:	screw terminals
одножильный провод:	1 x 1,5 ... 4 мм ²
многожильный без наконечника:	1 x 0,75 ... 4 мм ²
многожильный с наконечником:	1 x 0,5 ... 2,5 мм ²
Ширина монтажа:	36 мм (2 установочных модулей)
Провод шины	
Номинальное напряжение:	12 В DC SELV
Потребляемый ток:	макс. 20 мА
Подключение к шине:	клеммы
длина кабеля:	макс. 3 м

