

Технический паспорт продукта

eNet радиоисполнитель для жалюзи 1-группа мини



Ссылочный номер

FM J 50700 UP

eNet радиоисполнитель для жалюзи 1-группа мини

Использование по назначению

- Управляет жалюзи и маркизами с электроприводом
- Работа с совместимыми eNet-радиопередатчиками
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073 в сочетании с подходящей крышкой
- Установка во встраиваемую коробку (арт.: FM-EBG) для фальшпотолков

Характеристики

- Operating mode switch for switch-over to blind actuator, shutter actuator or parameterisation via eNet server
- Позиционирование жалюзи и ламелей при вызове сцены
- Запоминание положений при защите от солнца и сумерках
- Status feedback to radio transmitter
- Выход клавишей Prog
- Сохранение времени задержки жалюзи
- Сохранение времени реверсирования ламелей
- Натяжение материала маркиз
- Светодиодная индикация текущего состояния

На eNet сервере настраивается:

- Время реверсирования при смене направления
- Running direction invertible
- Запрет эксплуатации
- Позиционирование при защите от солнца, сумерках, защите от блокировки и ветровой тревоги

Дополнительные функции eNet сервера:

- Полностью зашифрованная передача (AES-CCM) от eNet сервера версии 2.0
- Обновление ПО устройства
- Функция ретранслятора
- Подсчёт ошибок

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Температура окружающей среды:	-25 ... +70 °C
Minimum actuation time in operating mode	
Жалюзи:	0,1 с
Рольштавни:	0,3 с
Тип контактов:	мк
Потребление в режиме ожидания:	макс. 0,5 Вт
Продолжительность:	1 ... 600 s
Настройка продолжительности с завода:	120 с

Время регулировки ламель:	0 ... 10 s
Присоединяемая мощность	
Двигатели:	1000 Вт
Способ присоединения:	screw terminals
одножильный провод:	1 x 0,75 ... 4 мм ²
многожильный с наконечником:	1 x 0,75 ... 2,5 мм ²
Размеры (Ø x В):	53 x 28 мм
Радиочастота:	868,0 ... 868,6 МГц
Мощность передачи:	макс. 20 мВт
Дальность передачи (открытое пространство):	тип. 100 м
Категория приёмника:	2

