

Технический паспорт продукта

Релейная вставка, 2 канала



Ссылочный номер

1702 SE

Релейная вставка, 2 канала

with satellite input

for covers JUNG HOME ref.-no.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT .. 1791 .., BT 17361 ..

for covers eNet ref.-no.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..

for covers LB Management ref.-no.: .. 1700 .., .. 1702 .., .. 1750 D .., .. 17180 .., .. 17280 ..

for covers KNX RF ref.-no.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF ..

Использование по назначению

- Включение освещения и электродвигателей
- Эксплуатация с соответствующей накладкой
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Характеристики

- Возможно подключение спутников
- Тестовый режим для проверки функций

In combination with LB Management push-button 2-gang:

- Два независимых выхода
- Функция времени для выхода a2 с возможностью настройки

In combination with LB Management push-button 1-gang (ref.-no. ..1700.., ..1701..), LB Management timer display, LB Management motion detector:

- Output a2 switches depending on output a1 e.g. to switch on ventilation, depending on the lighting, and switch it off with a delay.
- Задержка включения для выхода a2 с возможностью настройки
- Задержка выключения для выхода a2 с возможностью настройки

In combination with satellite insert 3-wire and LB Management push-button 2-gang:

- Два независимых выхода

В комбинации с двухпроводной спутниковой вставкой роторной спутниковой вставкой или кнопкой без фиксации:

- Output a2 switches depending on output a1 e.g. to switch on ventilation, depending on the lighting, and switch it off with a delay.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Потребление в режиме ожидания зависит от накладки:	около. 0,1 ... 0,5 Вт

Температура окружающей среды:	-25 ... +45 °C
Температура транспортировки:	-20 ... +70 °C
Ток переключения для каждого прибора:	Σ 16 A
Ток переключения на канал при температуре 25 °C	
Омический:	10 A (AC1)
Двигатели:	3 A (cos φ = 0,68)
Подключаемая мощность на канал при температуре 25 °C	
Лампы накаливания:	1500 Вт
ВВ галогенные лампы:	1500 Вт
Электронные трансформаторы:	1000 Вт
индуктивные трансформаторы:	625 ВА
Высоковольтная светодиодные лампы:	тип. 400 Вт
Компактные люминесцентные лампы:	тип. 500 Вт
люминесцентные не компенсированные лампы:	750 ВА
Емкостная нагрузка:	580 ВА (70 мкФ)
Подключение	screw terminals
одножильный провод:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 2,5 мм ²
многожильный без наконечника:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 2,5 мм ²
многожильный с наконечником:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 1,5 мм ²
Количество спутниковых устройств	
2-х проводная вставка-спутник 1720 NE:	неограниченно
3-х проводная вставка-спутник 1723 NE:	10
Роторная спутниковая вставка 3-проводная 1733 DNE:	10
кнопки без фиксации:	неограниченно
Задержка выключения:	без, 1 мин, 5 мин, 30 мин, 60 мин
Задержка включения:	без, 3 мин