

Технический паспорт продукта



Ссылочный номер

17 USW REG

Преобразователь солнце / ветра

REG-корпус 1 TE

для подключения датчика ветра арт.: 132 WS

для подключения датчика ветра арт.: 17 W

Характеристики

- Регулятор порогового значения "яркости"
- Регулятор порогового значения "Dämmerung"
- Регулятор порогового значения "скорости ветра"
- Регулятор времени регулировки планки
- Светодиод "W": "Превышение ветра"
- Светодиодные "B": превосходная яркость
- Светодиод "D": Уменьшающая меркантилизация
- Светодиод "14": Индикация состояния релейного выхода 14 (ОТКРЫТО)
- Светодиод "24": Индикация состояния релейного выхода 24 (ЗАКРЫТО)
- Встроенный источник питания для датчиков
- Возможно ручное управление с помощью двойной кнопки
- Групповое управление с универсальной глухой вставкой
- Интеграция в JUNG HOME с помощью двоичных файлов

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Потребляемая мощность:	0,66 Вт
Ветер	
Диапазон измерения:	10 ... 70 km/h
Гистерезис переключения:	25 %
Задержка включения:	1 ... 15 с (динамический)
Солнце (яркость)	
Диапазон измерения:	20.000 ... 100.000 лк
Гистерезис переключения:	40 %
Солнце (Dämmerung)	
Диапазон измерения:	1 ... 70 лк
Гистерезис переключения:	20 %
Задержка включения солнца:	10 мин. (1 ... 60 мин. регулируемый)
Время работы двигателя:	90 с (1 ... 240 с, регулируемый)
Пауза переключения реле:	0,6 с
Выход реле:	2 нормально разомкнутых контакта беспотенциальные, 10 A / 250 В ~
Время регулировки ламель:	ВКЛ./ВЫКЛ. или 0,1 ... 1,3 с
Питание сенсоров:	ПОСТ. ТОК 3,3 В (PELV)
Подключение	
Способ присоединения:	screw terminals
одножильный провод:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 2,5 мм ²
многожильный без наконечника:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 2,5 мм ²
многожильный с наконечником:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 1,5 мм ²
Ширина монтажа:	18 мм (1 установочных модулей)
Температура окружающей среды:	-10 ... +45 °C