

Технический паспорт продукта

Роторный диммер (мягкий запуск) с проходным выключателем



Ссылочный номер

211 GDE

Роторный диммер

с проходным выключателем

Использование по назначению

- Включение и диммирование ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073
- Возможна смешанная нагрузка допустимых типов

Характеристики

- Принцип диммирования: отсечка фазы
- Электронная защита от короткого замыкания с выключением не позднее чем через 7 секунд
- Электронная защита от перегрева
- Включение с дополнительного места в комбинации с проходным выключателем

Крышки:

серии AS / A: арт.: A 1740 ..

серия CD: арт.: CD 1740 ..

серия LS: арт.: LS 1740 .., .. 1740 ..

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 240 ... 230 В ~
Частота сети:	50 Гц
Температура окружающей среды:	-5 ... +25 °C
Присоединяемая мощность при 25 °C	
Лампы накаливания:	100 ... 1000 W
ВВ галогенные лампы:	100 ... 1000 W
Снижение мощности	
на каждые 5 °C при превышении температуры 25 °C:	-10 %
при установке в деревянных или гипсокартонных стенах:	-15 %
при установке в комбинациях приборов:	-20 %
Подключение	screw terminals
одножильный провод:	макс. 4 mm ²

