

Технический паспорт продукта

SCHUKO®-розетка, 2-ная, и двухклавишный выключатель



Ссылочный номер

625 A

2-gang SCHUKO® socket 16 A / 250 V ~
with 2-gang switch 10 AX / 250 V ~

размер: 61 x 160 x 47 мм
with screw terminals (socket) for rigid and flexible wires up to 2.5 mm²
with screwless terminals (switch) for rigid wires up to 2.5 mm²

Базовая плата

из не воспламеняющей пластикой, арт.: 328-626

Примечание!

Монтаж должен выполняться только лицами, обладающими соответствующими электротехническими знаниями и опытом!

Используйте только оригинальные компоненты продукции JUNG, одобренные для данного изделия.

Неправильная установка ставит под угрозу жизнь и здоровье

- вашей собственной жизни,
- жизни пользователей электрической системы.

При неправильном монтаже вы рискуете нанести серьезный ущерб имуществу, например, в результате пожара.

Вы можете понести личную ответственность за травмы и материальный ущерб.

Обратитесь к электрику!

*) Необходимые для монтажа знания

Для монтажа требуются, в частности, следующие специальные знания:

- применимые „5 правил безопасности“: Отключение; защита от повторного подключения; обеспечение отсутствия напряжения; заземление и короткое замыкание; укрытие или изоляция соседних токоведущих частей
- Выбор подходящих инструментов, измерительных приборов и, при необходимости, средств индивидуальной защиты
- Оценка результатов измерений
- Выбор материала электропроводки для обеспечения условий отключения
- Виды защиты IP
- Монтаж электроустановочного материала
- Тип питающей сети (система TN, система IT, система TT) и вытекающие из этого условия подключения (классическое зануление, защитное заземление, необходимые дополнительные меры и т.д.)

Цвет:

слоновая кость

металл:

дуропласт