

Технический паспорт продукта

Выключатель одноклавишный 10 AX / 250 В ~ с окошком



Ссылочный номер

806 KOW

Выключатель одноклавишный 10 AX / 250 В ~ с окошком

Требуется нейтральный провод
with red lens (ref.-no.: 33 NR) and glow lamp (ref.-no.: 90)
с пружинными зажимами для жестких проводов до 2⁵ мм²

Примечание!

Монтаж должен выполняться только лицами, обладающими соответствующими электротехническими знаниями и опытом!

Используйте только оригинальные компоненты продукции JUNG, одобренные для данного изделия.

Неправильная установка ставит под угрозу жизнь и здоровье

- вашей собственной жизни,
- жизни пользователей электрической системы.

При неправильном монтаже вы рискуете нанести серьезный ущерб имуществу, например, в результате пожара.

Вы можете понести личную ответственность за травмы и материальный ущерб.

Обратитесь к электрику!

*) Необходимые для монтажа знания

Для монтажа требуются, в частности, следующие специальные знания:

- применимые „5 правил безопасности“: Отключение; защита от повторного подключения; обеспечение отсутствия напряжения; заземление и короткое замыкание; укрытие или изоляция соседних токоведущих частей
- Выбор подходящих инструментов, измерительных приборов и, при необходимости, средств индивидуальной защиты
- Оценка результатов измерений
- Выбор материала электропроводки для обеспечения условий отключения
- Виды защиты IP
- Монтаж электроустановочного материала
- Тип питающей сети (система TN, система IT, система TT) и вытекающие из этого условия подключения (классическое зануление, защитное заземление, необходимые дополнительные меры и т.д.)

Исполнение:

универсальный (проходной)

Мощность SBL (самонакапливающиеся лампы):
макс. 100 Вт

металл:

термопласт



Степень защиты IP44 обеспечивается.