

Технический паспорт продукта

SCHUKO®-розетка, 2-ная



Ссылочный номер

822 KINAW

2-gang SCHUKO® socket 16 A / 250 V ~

с проводным соединением
с 2 полями для надписи 22 x 48 мм
с пружинными зажимами для жестких и необработанных гибких проводов до 2⁵ мм²

Для заказа индивидуальных надписей, посетите GRAPHIC TOOL (jung.group/gt).

Примечание!

Монтаж должен выполняться только лицами, обладающими соответствующими электротехническими знаниями и опытом!

Используйте только оригинальные компоненты продукции JUNG, одобренные для данного изделия.

Неправильная установка ставит под угрозу жизнь и здоровье

- вашей собственной жизни,
- жизни пользователей электрической системы.

При неправильном монтаже вы рискуете нанести серьезный ущерб имуществу, например, в результате пожара.

Вы можете понести личную ответственность за травмы и материальный ущерб. Обратитесь к электрику!

*) Необходимые для монтажа знания

Для монтажа требуются, в частности, следующие специальные знания:

- применимые „5 правил безопасности“: Отключение; защита от повторного подключения; обеспечение отсутствия напряжения; заземление и короткое замыкание; укрытие или изоляция соседних токоведущих частей
- Выбор подходящих инструментов, измерительных приборов и, при необходимости, средств индивидуальной защиты
- Оценка результатов измерений
- Выбор материала электропроводки для обеспечения условий отключения
- Виды защиты IP
- Монтаж электроустановочного материала
- Тип питающей сети (система TN, система IT, система TT) и вытекающие из этого условия подключения (классическое зануление, защитное заземление, необходимые дополнительные меры и т.д.)

для вертикальной установки, коробка 75 x 151 x 58 мм

Исполнение:

2 Ввод кабеля, 2 индивидуальные крышки со встроенной усиленной защитой от прикосновения



Степень защиты IP44 обеспечивается.