

Технический паспорт продукта

SCHUKO®-розетка, 3-ная



Ссылочный номер

8230 NAW

SCHUKO®-розетка, 3-ная, 16 A / 250 В ~

с проводным соединением

с пружинными зажимами для жестких и необработанных гибких проводов до 2,5 мм²

(3 single covers)

Sockets may be replaced by switches , push-buttons, pilot lights or sockets with safety lock

Примечание!

Монтаж должен выполняться только лицами, обладающими соответствующими электротехническими знаниями и опытом!

Используйте только оригинальные компоненты продукции JUNG, одобренные для данного изделия.

Неправильная установка ставит под угрозу жизнь и здоровье

- вашей собственной жизни,
- жизни пользователей электрической системы.

При неправильном монтаже вы рискуете нанести серьезный ущерб имуществу, например, в результате пожара.

Вы можете понести личную ответственность за травмы и материальный ущерб.

Обратитесь к электрику!

*) Необходимые для монтажа знания

Для монтажа требуются, в частности, следующие специальные знания:

- применимые „5 правил безопасности“: Отключение; защита от повторного подключения; обеспечение отсутствия напряжения; заземление и короткое замыкание; укрытие или изоляция соседних токоведущих частей
- Выбор подходящих инструментов, измерительных приборов и, при необходимости, средств индивидуальной защиты
- Оценка результатов измерений
- Выбор материала электропроводки для обеспечения условий отключения
- Виды защиты IP
- Монтаж электроустановочного материала
- Тип питающей сети (система TN, система IT, система TT) и вытекающие из этого условия подключения (классическое зануление, защитное заземление, необходимые дополнительные меры и т.д.)

для горизонтальной установки, коробка 226 x 75 x 58 мм

Исполнение:

5 ввода с 3 полями для надписи 22 x 48 мм

металл:

термопласт

IP Степень защиты IP44 обеспечивается.