


Технический паспорт продукта

KNX RF кнопка, 1 группа



Ссылочный номер

A 1091 1ST RF BF SW

KNX RF кнопка, 1 группа

для вставки «жалюзи» арт.: 1730 JE и 1731 JE

для вставки «освещение» арт.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

for room thermostat insert ref.-no.: 1790 RTR

Использование по назначению

- Operation of loads, e.g. light on/off, dimming of brightness and colour temperature, Venetian blinds up/down, value transmitter 1 byte, 2 bytes, 3 bytes and 6 bytes, brightness values, temperatures, calling up and saving of light scenes
- Регулирование температуры помещения
- Operation in cabled KNX systems via radio converter (ref.-no.: MK 100 RF)
- Operation with system insert for switching, dimming, blinds, DALI, room temperature control or with satellite insert 3-wire

Характеристики

- Activation of Venetian blinds, shutters, awnings, with blinds insert
- Переключение и диммирование освещения с помощью вставок для включения и диммирования
- Colour temperature control of lighting, with DALI push-button controller TW
- Room temperature control, with room thermostat insert
- Управление осуществляется 2- и 3-проводной вставкой для дополнительной точки, поворотной вставкой для регулирования яркости света или кнопочным переключателем
- Push-button functions adjustable: switching, dimming, blinds, value transmitter, scene extension, 2-channel operation and controller extension
- Operating concept (rocker or button) adjustable for each operating area
- 1 или 2 функции на рабочую зону
- 1 или 2 функции на рабочую зону
- Controller extension with adjustable operating mode selection, forced operating mode switch over, presence function and setpoint adjustment
- Status LED – red, green or blue – adjustable per rocker
- LED functions orientation light and night reduction can be set separately
- Brightness of LED adjustable and switchable while in operation
- Функция блокировки: блокировка или переключение функций кнопок - всех или отдельных
- Internal sensor for temperature measurement, can only be used with the following inserts: ref.-no. 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1713 DSTE, 1731 JE, 1730 JE, 1790 RTR, 1723 NE
- Improved temperature measurement by including external temperature values via communication object
- Commissioning with ETS version 5.7.5 or higher
- Совместимо с KNX Data Secure с ETS 5.7.5
- Возможно выполнить обновление с помощью ETS Service App

A labelling request in the GRAPHIC TOOL must be submitted together with the order: jung.group/gt

Subsequent labelling of the buttons is not possible.

Технические характеристики

KNX

Среда передачи данных KNX:	RF1.R
Безопасность:	X-Mode
Режим ввода в эксплуатацию	S-режим
Радиочастота:	868,0 ... 868,6 МГц
Мощность передачи:	макс. 20 мВт
Дальность передачи (открытое пространство):	тип. 100 м
Категория приёмника:	2
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Температура транспортировки:	-25 ... +70 °C
Относительная влажность:	макс. 93 % (без конденсата)



Термопласт (ударопрочный) с глянцевым покрытием

Цвет:
чёрный

металл:
термопласт



Возможна индивидуальная профессиональная цветная печать



Возможна профессиональная лазерная гравировка по индивидуальному заказу