


# Технический паспорт продукта



## Ссылочный номер

BT P B2 U B

JUNG HOME Basic мини ввод бинарный 2 группы, с батарейным питанием

Доступно с декабря 2025

## Использование по назначению

- Подключение устройств с беспотенциальными контактами (например, кнопок или выключателей) к бинарным входам для запуска сцен, управления потребителями электроэнергии, опроса состояния и т. д.
- Wireless linking with JUNG HOME system devices
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073
- Ceiling installation in the mini housing built-in adapter, ref.-no.: FM-EBG

## Характеристики

- Ввод в эксплуатацию через приложение JUNG HOME с помощью мобильного устройства (смартфона или планшета) через Bluetooth®.
- Входы можно свободно конфигурировать как 2 независимые клавиши или качели
- Свободное сопряжение 2 бинарных входов с актуаторами JUNG HOME (беспроводной)
- Multi-coloured status indicator and Prog button for commissioning
- Disabling the Prog button
- Сообщение о состоянии батареи через СД и приложение
- Запуск функций блокировки через бинарные входы, например, функции защиты от блокировки рольставней и жалюзи, принудительное управление и т.д.
- Bluetooth® Mesh для полностью закодированной беспроводной связи
- Can be updated using JUNG HOME app

## Технические характеристики

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды: | -5 ... +45 °C                                              |
| Температура хранения:         | -5 ... +45 °C                                              |
| Температура транспортировки:  | -20 ... +70 °C                                             |
| Относительная влажность:      | 20 ... 70 % (без конденсата)                               |
| Степень защиты:               | III                                                        |
| Длина комплекта кабелей:      | 25 см                                                      |
| Размеры (Ш x В x Г):          | 43,3 x 35,9 x 10,2 мм                                      |
| Глубина монтажа:              | 10,2 мм                                                    |
| Радиочастота:                 | 2402,0 ... 2480,0 МГц                                      |
| Мощность передачи:            | макс. 10 мВт (класс 1.5)                                   |
| Дальность передачи            |                                                            |
| в зданиях:                    | около 30 м                                                 |
| Элемент питания:              | 1 x Литиевый CR 2450 Duracell (рекомендуется) или CR 2450N |
| Срок службы батареи           | до 7 лет                                                   |