

Технический паспорт продукта

JUNG HOME актуатор коммутирующий 1 группа мини с 2 бинарными входами



Ссылочный номер

BT S1 B2 U

JUNG HOME актуатор коммутирующий 1 группа мини с 2 бинарными входами

Использование по назначению

- Manual and automatic switching of lighting and common household devices
- Operation via binary inputs of the JUNG HOME actuator, JUNG HOME push-button, JUNG HOME sensors and JUNG HOME app
- Подключение устройств (например, кнопок, выключателей или погодных датчиков) к бинарным входам для запуска сцен, управления потребителями электроэнергии, запроса состояния и т.д.
- Wireless linking with JUNG HOME system devices
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073
- Ceiling installation in the mini housing built-in adapter, ref.-no.: FM-EBG

Характеристики

- Commissioning and operation using JUNG HOME app with mobile device (smartphone or tablet) via Bluetooth®
- Free linking of the 2 binary inputs with JUNG HOME actuators (local or wireless)
- Independent use of actuator functions and binary inputs
- Multi-coloured status indicator and Prog button for commissioning
- Disabling the Prog button
- Including the load in areas (groups), central functions and scenes
- Up to 16 time programs
- Staircase lighting function (automatic switch-off) with switch-off warning
- Период последействия, задержка включения, задержка выключения
- Disabling function and forced guidance: Continuous ON/OFF or ON/OFF for fixed time
- Запуск функций блокировки через бинарные входы, например, функции защиты от блокировки рольставней и жалюзи, принудительное управление и т.д.
- Activate/deactivate automatic functions using the JUNG HOME app
- Автоматическое обновление даты и времени при соединении со смартфоном
- Time programs with sunrise or sunset (astro timer)
- Wind alarm via connection of weather sensors to binary inputs
- Bluetooth® Mesh for fully encrypted wireless communication and repeater function
- Can be updated using JUNG HOME app

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Входное напряжение:	AC 230 В ~
Потребление в режиме ожидания:	макс. 0,2 Вт
Потеря мощности:	макс. 4 Вт
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Температура хранения:	-5 ... +45 °C
Температура транспортировки:	-25 ... +70 °C
Относительная влажность:	20 ... 70 % (без конденсата)
Коммутационный ток при 35 °C	
Омический:	16 A (AC1)
Двигатели:	6 A
Глубина монтажа:	20 мм
Точность хода в месяц:	± 13 s

Резерв питания:	мин. 4 ч
Присоединяемая мощность при 35 °C	
Лампы накаливания:	2300 Вт
ВВ галогенные лампы:	2300 Вт
Электронные трансформаторы:	1500 Вт
индуктивные трансформаторы:	1000 ВА
Высоковольтная светодиодные лампы:	тип. 400 Вт
Компактные люминесцентные лампы:	тип. 400 Вт
люминесцентные не компенсированные лампы:	920 ВА
Снижение мощности	
на каждые 5 °C при превышении температуры 35 °C:	-5 %
при установке в деревянных или гипсокартонных стенах:	-15 %
при установке в комбинациях приборов:	-20 %
Длина кабеля	
Линия нагрузки:	макс. 100 м
Бинарный вход:	макс. 50 м
Размеры (Д x Ш x В):	48 x 51 x 20 мм
Радиочастота:	2402,0 ... 2480,0 МГц
Мощность передачи:	макс. 10 мВт (класс 1.5)
Дальность передачи в зданиях:	около 30 м