

Технический паспорт продукта

Энергосберегающий выключатель



Ссылочный номер

ESU 230-2

Энергосберегающий выключатель

для карточного выключателя RFID арт.: .. CARD RFID ..

Назначение и характеристика относятся к полному устройству, состоящего из энергосберегающего выключателя и карточного выключателя RFID.

Использование по назначению

- Включение освещения и другой нагрузки
- Управление внешних систем
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Характеристики

- Эксплуатация с RFID-картами согласно стандарту RFID ISO/IEC 14443 и ISO/IEC 15693
- 2 1-way NO contacts, one of them with configurable switch-off delay
- Светодиодная RGB индикация текущего состояния
- Светодиод затемняется через 30 сек после вставки карты
- Switch-off delay is signalled by RGB lens after removing the card

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 110 V~ / 230 V~
Частота сети:	50/60 Гц
Ток переключения AC1 (cos φ > 0,8):	16 A
Макс. допустимый ток изделия (A1 + A2):	макс. 16 A
Вид переключения:	2 НО контакта
Тип контактов:	мк
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Температура транспортировки:	-25 ... +75 °C
Потребление в режиме ожидания:	макс. 0,94 Вт
Способ присоединения:	screw terminals
одножильный провод:	1 x 2,5 мм² или 2 x 1,5 мм²
Присоединяемая мощность, 230 В	
Выход 1 (A1)	
Омический:	3000 Вт
Двигатели:	1160 ВА
ВВ галогенные лампы:	1000 Вт
Электронные трансформаторы с LHB галогенные лампы:	1000 Вт
Выход 2 (A2)	
Задержка выключения:	0 ... 240 с (60 с)
Омический:	3000 Вт
ёмкостная:	16 A / 140 мкФ
Двигатели:	1380 ВА
ВВ галогенные лампы:	2500 Вт
Электронные трансформаторы с LHB галогенные лампы:	1500 Вт

индуктивные трансформаторы с LHB	1200 VA
галогенные лампы:	
Высоковольтная светодиодные лампы:	тип. 400 Вт
Снижение мощности	
на каждые 5 °C при превышении	-10 %
температуры 25 °C:	
при установке в деревянных или	-15 %
гипсокартонных стенах:	
при установке в комбинациях приборов:	-20 %