

# Технический паспорт продукта

## eNet ручной пульт управления 2 группы



### Ссылочный номер

FM HS 2

eNet ручной пульт управления

2 группы

Использование по назначению

- Ручной радиопередатчик для передачи команд управления переключением, диммированием и жалюзи
- Эксплуатация радиоактуаторами по системе eNet

### Характеристики

- Две клавиши для включения и диммирования канала
- Светодиодная индикация текущего состояния
- Возможно сохранение настройки уровня освещённости диммирующим актуатором при включении
- Питание от батареи
- Сцены для ручного радиопередатчика на 2 группы: Выключить все, 3 индивидуальных сцены
- Доступно отключение сигнализирования при ошибке передачи

На eNet сервере настраивается:

- Сцены: ВСЁ-ВКЛ
- Запрет эксплуатации

Дополнительные функции eNet сервера:

- Полностью зашифрованная передача (AES-CCM) от eNet сервера версии 2.0
- Обновление ПО устройства
- Подсчёт ошибок

### Технические характеристики

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение:                     | 3 В DC                                            |
| Элемент питания:                            | 1 x литиевый элемент CR 2450N (входит в поставку) |
| Температура окружающей среды:               | -5 ... +45 °C                                     |
| Размеры (Д x Ш x В):                        | 55 x 40,5 x 15 мм                                 |
| Радиочастота:                               | 868,0 ... 868,6 МГц                               |
| Мощность передачи:                          | макс. 20 мВт                                      |
| Дальность передачи (открытое пространство): | тип. 100 м                                        |
| Категория приёмника:                        | 2                                                 |

eNet

