

Технический паспорт продукта

eNet радиоисполнитель для жалюзи 1-группа, для DIN-рейки



Ссылочный номер

FM J 50700 REG

eNet радиоисполнитель для жалюзи 1-группа, для DIN-рейки

REG-корпус 2 TE

Использование по назначению

- Управляет жалюзи и маркизами с электроприводом
- Работа с совместимыми eNet-радиопередатчиками
- Operation with power supply (ref.-no. NT 1220 REG VDC) and eNet radio receiver (ref.-no. FM FK 32 REG) or eNet server
- Mounting on DIN rail according to EN 60715 in distribution box

Характеристики

- Operating mode switch for switch-over to blind actuator, shutter actuator or parameterisation via eNet server
- Позиционирование жалюзи и ламелей при вызове сцены
- Запоминание положений при защите от солнца и сумерках
- Status feedback to radio transmitter
- Выход клавишей Prog
- Сохранение времени задержки жалюзи
- Сохранение времени реверсирования ламелей
- Натяжение материала маркиз
- Светодиодная индикация текущего состояния

На eNet сервере настраивается:

- Время реверсирования при смене направления
- Running direction invertible
- Запрет эксплуатации
- Позиционирование при защите от солнца, сумерках, защите от блокировки и ветровой тревоги

Дополнительные функции eNet сервера:

- Полностью зашифрованная передача (AES-CCM) от eNet сервера версии 2.0
- Обновление ПО устройства
- Подсчёт ошибок

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Minimum actuation time in operating mode	
Жалюзи:	0,1 с
Рольштавни:	0,3 с
Тип контактов:	мк
Потребление в режиме ожидания:	макс. 0,2 Вт
Продолжительность:	1 ... 600 s

Настройка продолжительности с завода:	120 с
Время регулировки ламель:	0 ... 10 s
Присоединяемая мощность	
Двигатели:	1000 Вт
Подключение клемм нагрузки:	Винтовой зажим
одножильный провод:	1 x 1,5 ... 4 мм ²
многожильный без наконечника:	1 x 0,75 ... 4 мм ²
многожильный с наконечником:	1 x 0,5 ... 2,5 мм ²
Ширина монтажа:	36 мм (2 установочных модулей)
Провод шины	
Номинальное напряжение:	12 В DC SELV
Потребляемый ток:	макс. 20 мА
Подключение к шине:	клеммы
длина кабеля:	макс. 3 м

