

Технический паспорт продукта

Смарт радио DAB+, моно



Ссылочный номер

DAB CD1 WW

Смарт радио DAB+, моно

including power supply
с одним динамиком

Использование по назначению

- Прием DAB в частотном диапазоне 174 МГц ... 240 МГц
- FM reception in the frequency range 87.5 MHz to 108 MHz (VHF band II)
- Mounting on wall box with dimensions according to DIN 49073
- Глубина монтажной коробки (внутренний размер): мин. 40 мм

Характеристики

- Цифровое радио с дисплеем и сенсорными кнопками
- Фронтальная панель из настоящего стекла
- Стереоприём
- Connection terminals for two loudspeakers
- Переключение стерео/моно
- Простое управление
- Integrated antenna for DAB+ and FM
- Хороший прием сигнала

Автоматический поиск станций

- Storage of 8 favourites DAB+ and 8 favourites FM (will be retained after power failure)
- Включение последней выбранной станции
- Включение на последней настроенной громкости
- Switch-on with last operating mode (DAB+ or FM)
- Демонстрация информации радиостанции, времени и настроек
- Актуализация времени через RDS и DAB+
- Регулируемая яркость дисплея
- Ночной режим
- Функция будильника
- Режим «сон»
- Включение и выключение через спутники
- Линейный выход (AUX) для подключения внешних усилителей
- Опциональная внешняя кабельная антенна арт.: RAD-ANT

Satellite function

The radio is equipped with a satellite input to connect an external switch.

Принадлежности:

модуль динамика арт.: LSM CD 4 ..

внешняя кабельная антенна арт.: RAD-ANT

Запчасть:

Блок питания, арт.: NT-AUDIO

Дисплей, арт.: DAB CD-DISP WW, DAB CD-DISP SW

Технические характеристики

Номинальное напряжение:

AC 230 В ~

Частота сети:	50/60 Гц
Подключение	screw terminals
Винтовые зажимы для:	1 x 2,5 мм ² или 1 x 1,5 мм ²
Потребляемая мощность в режиме ожидания:	< 1 Вт
Мощность, потребляемая в работе:	< 4 Вт
Диапазон температур:	0 ... +50 °C
Атмосферная влажность:	15 ... 90 % (без конденсата)
Частотный диапазон DAB:	174 ... 240 МГц
Частотный диапазон:	87,5 ... 108 МГц
Соединительный провод отдельного динамика:	динамик - двухжильный провод H03VN-H, 2 x 0,75 мм альтернатива: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 мм
Длина соединительного провода:	макс. 5 м
с белым дисплеем	
Цвет:	
динамик белый	