

Технический паспорт продукта

eNet radio receiver for rail mounting



Ссылочный номер

FM FK 32 REG

eNet radio receiver for rail mounting

REG-корпус 2 TE

Использование по назначению

- Радиоприёмник для линейных встроенных модулей
- Operation with power supply, ref.-no.: NT 1220 REG VDC
- Mounting on DIN rail according to EN 60715 in distribution box

Характеристики

- Встроенная антенна
- External antenna (ref.-no.: FM ANT) can additionally be connected in case of disadvantageous installation conditions, e.g. metallic distribution boxes

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	12 В DC SELV
Потребляемый ток:	тип. 15 мА
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Степень защиты:	III
Ширина монтажа:	36 мм (2 установочных модулей)
Количество REG модулей:	макс. 32
Подключение к шине:	клеммы
длина кабеля:	макс. 3 м
Тип кабеля:	J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 мм
Радиочастота:	868,0 ... 868,6 МГц
Дальность радиодействия:	тип. 100 м
Мощность передачи:	макс. 20 мВт
Категория приёмника:	2

