

Технический паспорт продукта

Радиопередатчик Friends of Hue



Ссылочный номер

FOH LC 995 208

Радиопередатчик Friends of Hue

4 канала

макс. 4 световые сцены

включая монтажную плату, клейкую пленку и стопорный винт

- Smart-выключатели для беспроводного дистанционного управления лампами Philips Hue
- Для переключения, диммирования, а также управления отдельными световыми сценами
- Только для домашнего использования
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073, винтовое крепление на стене или крепление клеем на гладкой, ровной поверхности (стекло)
- Battery-free device without external power supply
- Энергия для передачи данных генерируется из механической энергии от нажатия на кнопку (energy harvesting)
- Зашифрованная передача данных с помощью специфичного для устройства кода
- Беспроводной стандарт ZigBee Green Power, совместимый с Friends of Hue и Apple HomeKit
- Автоматическое расширение зоны действия с помощью ламп Philips Hue
- Простой ввод в эксплуатацию и настройка с помощью приложения Philips Hue и Hue Bridge версия 2 или выше

Технические характеристики

Радиочастота:	2,402 ... 2,480 GHz
Дальность передачи	
открытое пространство:	до 175 м
в зданиях:	около 20 м
Мощность передачи:	7 дБм / 5 мВт
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Температура транспортировки:	-25 ... +65 °C
Атмосферная влажность:	0 ... 95 % (без конденсата)



матовое исполнение, лакиров

Цвет:
outramer clair

металл:
дуропласт лакиров.

P Возможна индивидуальная профессиональная цветная печать